



Benzínová Elektrocentrála

FH6000R



Charakteristika

- Digitální stabilizace napětí $\pm 1,5 \%$
- Nízká hladina šumu THD $< 6 \%$
- Krátkodobý startovací proud 300%
- Stupeň ochrany alternátoru – IP23
- Třída izolace alternátoru – H

Technické parametry

Frekvence	50Hz
Napětí	400/230V
Výkon 3f ~ max / jmen.	5,5kVA / 5,0kVA
Jmenovitý proud 3f ~	7,2A
Výkon 1f ~ max / jmen	3,0kW / 2,7kW
Jmenovitý proud 1f ~	11,7A
Motor	Honda
Tým motoru	GX 270
Objem motoru	270cm ³
Chlazení	Vzduchem
Počet hlav	1
Takt	4
Množství oleje	1,1L
Startování	Ruční
Palivo	Natural 95
Palivová nádrž	5,3L
Spotřeba (při 75% zatížení)	2,2L / hod
Hlučnost Lwa	96 dB(A)
Hmotnost	63kg
Délka	790mm
Šířka	580mm
Výška	505mm

Standartní vybavení

- Zásuvka 400V 16A
- Zásuvka 230V 16A
- Ochrana proti přetížení
- Čidlo tlaku oleje
- Digitální AVR

Možnost doobjednat příslušenství

- Výfuková hadice **objednací číslo: 15876**
- Vyfukový adaptér **objednací číslo: 10118**
- Počítadlo motohodin **objednací číslo: 23300**
- Transportní set **objednací číslo: 28801**
- Servisní set (vzduchový filtr, svíčka, motorový olej **objednací číslo: 16582**

Normy a směrnice

- Směrnice k emisi hlučnosti 2000/14/EU
- Spolu se změnami 2005/88/EU
- Směrnice pro strojní zařízení 2006/42/EU
- Směrnice nízkého napětí 2014/35/EU
- Elektromagnetická kompatibilita 2014/30/EU