



Benzínová Elektrocentrála

FH6541



Charakteristika

- Stabilizace napětí +5-10%
- Nízká hladina šumu THD < 4 %
- Krátkodobý startovací proud 300%
- Třída izolace alternátoru – H
- Stupeň ochrany alternátoru – IP54
- Odběr plného jednofázového výkonu přes zásuvku 32 A 3P IP67

Technické parametry

Frekvence	50Hz
Napětí	230V
Maximální výkon	6,2kW
Jmenovitý výkon	5,6kW
Jmenovitý proud	24,3A
Motor	Honda
Tým motoru	GX390
Objem motoru	389cm ³
Chlazení	Vzduchem
Počet hlav	1
Takt	4
Množství oleje	1,1L
Startování	Ruční (tahem)
Palivo	Natural 95
Palivová nádrž	6,1L
Spotřeba (při 75% zatížení)	2,7L / hod
Hlučnost Lwa	97 dB(A)
Hmotnost	97kg
Délka	745mm
Šířka	530mm
Výška	495mm

Standardní vybavení

- Zásuvka 400V 16A 5P IP67
- Zásuvka 230V 16A IP67
- Zásuvka 230V 16A 3P IP67
- Ochrana proti přetížení
- Čidlo tlaku oleje
- Počítadlo motohodin
- Krytí alternátoru IP54

Možnost doobjednat příslušenství

- Výfuková hadice **objednací číslo.č.: 15876**
- Výfukový adaptér **objednací číslo.: 10118**
- Transportní set **objednací číslo 24480**
- Servisní set (vzduchový filtr, svíčka, motorový olej) **Objednací číslo: 16582**

Normy a směrnice

- Směrnice k emisi hlučnosti 2000/14/EU
- Spolu se změnami 2005/88/EU
- Směrnice pro strojní zařízení 2006/42/EU
- Směrnice nízkého napětí 2014/35/EU
- Elektromagnetická kompatibilita 2014/30/EU